

## RH-4793

ژنراتور اینورتر  
۲٫۲ کیلووات

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۱۱۴ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۲٫۵ کیلووات با عملکرد فوق العاده
- کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمول که سبب اشغال فضای کمتر شده و حمل و نقل آن آسان تر می باشد
- تولید شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و ... جلوگیری می کند
- فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۵۸ دسیبل
- دارای دو خروجی ۲۲۰ ولت AC و یک خروجی ۱۲ ولت DC
- مجهز به سوئیچ حالت اقتصادی که با تنظیم سرعت موتور بر حسب نوع بار متصل باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور می شود
- پایش دائمی اضافه بار و اتصال کوتاه مدار توسط واحد کنترل اینورتر و قطع سریع موتور در صورت بروز مشکل به منظور محافظت از اینورتر ژنراتور و وسیله های برقی متصل
- دارای چراغ هشدار کمبود روغن برای جلوگیری از آسیب به موتور
- مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی



کد محصول	RH-4793
نوع ژنراتور	اینورتر ژنراتور
ولتاژ AC	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۲٫۲ کیلو وات
نرخ توان خروجی	۲ کیلو وات
ضریب قدرت	۱
خروجی DC	۱۲ ولت / ۵ آمپر
مدل موتور	XY156F
نوع موتور	موتور چهارزمانه بنزینی / هواخنک / OHV
قطر × ارتفاع (میلی متر)	۴۶ × ۵۶

حجم	۱۱۴ سی سی
حداکثر توان خروجی موتور	۲٫۵ کیلووات / ۴۵۰۰ دور بر دقیقه
نوع سوخت	بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت	۴٫۱ لیتر
مدت زمان کارکرد پیوسته	۳٫۵ ساعت
نوع روغن	10W30 SAE
ظرفیت مخزن روغن	۰٫۵۲ لیتر
نوع استارت	دستی (هندلی)
سیستم جرقه زنی	.C.D.I
نوع شمع	A5RTC
ابعاد محصول	۴۵۷×۲۸۲×۵۲۵
ابعاد بسته بندی	۴۹۰×۳۱۰×۵۵۵
وزن خالص	۱۸٫۵ کیلوگرم
وزن ناخالص	۲۱ کیلوگرم
نوع بسته بندی	جعبه دورنگ رونیکس
متعلقات	کابل اتصال DC، پیچگوشتی، آچار شمع

